1. เปิด Control Panel ขึ้นมา



เข้าไปที่ View devices and printers

Adjust your computer's settings



System and Security Review your computer's status Save backup copies of your files with File History Backup and Restore (Windows 7)

Network and Internet View network status and tasks



Hardware and Sound View devices and printers Add a device



Programs Uninstall a program Get programs



Clock and Region Change date, time, or number formats

User Accounts



Ease of Access Let Windows suggest settings Optimize visual display

View by: Category 🔻

3. คลิ๊กขวาที่ปริ๊นเตอร์ Fujitsu ที่มีปัญหา เลือก Printer properties





4. ไปที่แถบ Advanced เลือก Printing Defaults...

🖶 DocuCentre-IV C3373 Pro	perties	×	
Security Device Settings Configuration General Sharing Ports Advanced Color Manager			
Always available Available from	0:00 • To	0:00	
Driver: FX DocuCen	tre-IV C3373 PCL 6	∼ New Driver	
 Spool print documents so program finishes printing faster Start printing after last page is spooled Start printing immediately Print directly to the printer 			
Hold mismatched documents Print specied documents first			
☐ Keep printed documents ☑ Enable advanced printing features			
Printing Defaults	Print Processor	Separator Page	
	ОК	Cancel Apply	

5. Output Color ให้เลือกเป็น Black and White เสมอ

ถ้าต้องการตั้งรหัสผ่านเวลาปริ๊น ให้เลือก Job Type เป็น Secure Print แล้วกด Setup

DocuCentre-IV C3373 Printing Defaults		X
Paper/Output Image Options Color Options	Layout/Watermark Advanced Fax	
Job Type: Secure Print	2-Sided Print: 1-Sided Print	~
Paper: Size: A4 (210 x 297mm) Color: White Type: Automatically Select	Output: Collated Output Color: Black and White	~
	Output Method: Automatically Select Saved Settings: A <change>Standard Save</change>	~ \
Status	Defaults Default All	Help
	OK Cancel	Apply

6. User ID ใส่ชื่อที่จะขึ้นแสดงเวลากดปริ๊นหน้าเครื่อง

Secure Print Passcode ใส่พาสเวิร์ดเป็นตัวเลข 4 ตัวขึ้นไป จากนั้นกด OK

Secure Print			?	×	
User ID: IT-02]			
Secure Print Pa	asscode:	-			
••••					
Job Name:					
Use Existing N	Name ∨]			
New Job Name	;	1			
Hint: After sending the print job from the driver. Press the Job Status button on the machine control panel and enter the passcode to start printing.					
OK	Cancel	Defaults	Help	p	

7. ตั้งค่าขนาดกระดาษโดยกดที่ลูกศรตรง Paper เลือก Advanced Paper Selection

DocuCentre-IV C3373 Printing Defaults
Paper/Output Image Options Color Options Layout/Watemark Advanced Fax Job Type: Image Options Secure Print Image Options 2-Sided Print: Secure Print Secure Options Secure Print Image Options Image Options
Output: Size: A4 (210 x 297mm) Colared Type: Automatically Select Collated A4 (210 x 297mm), White, Plain Black and White A3 (297 x 420mm), White, Plain Black and White Size Color Type Automatically Select Size Saved Settings: Type Save Edit Save Advanced Paper Selection Save Transparency Separators Mixed Sizes Covers/Separators Default All
OK Cancel Apply

 ถ้าเลือก Job Type เป็น Secure Print ให้ตั้งค่า Document Size และ Paper Size ให้เป็นค่าเดียวกันเสมอ ถ้าปริ๊น A3 ให้เลือกเป็น A3 ทั้งสองช่อง ถ้าเลือก Job Type เป็น Normal Print ให้ตั้งค่า Scale Options เป็น No Scale จากนั้นกด OK แล้วกด Apply

Advanced P	Paper Selection	?	×
	Paper Tray:		
	Automatically Select	~	
	Original Document Size:		
	A4 (210 x 297mm)	~	
	Scale Options:		
100%	Automatically Scale	\sim	
	Output Paper Size:		
	A4 (210 x 297mm)	\sim	
	Paper Type:		
	Automatically Select	\sim	
	Output Paper Color:		
	White	\sim	
	OK Cancel Defaults	He	elp

9. ใส่ User Code แต่ละแผนกโดยการ ไปที่แถบ Configuration แล้วเลือก Accouting

🖶 DocuCentre	🖶 DocuCentre-IV C3373 Properties					
General	Sharing	Ports	Advanced	Color Management		
Security		Device Set	tings	Configuration		
Bi-Direction Bi-Direction machine, in: bi-directiona	Bi-Directional Communication Bi-Directional communication Bi-Directional communication will allow you to receive status information(job, machine, installed options), Select the Bi-Directional button to setup bi-directional communication.					
	Bi-Directio	nal Setup				
Select the I your system	Options nstallable Optior Installable	ns button to sel e Options	ect the options th	at are installed on		
Accounting Select the A	Accounting Select the Accounting button to setup accounting for your system. Accounting					
				About		
			ОК	Cancel Apply		

10. ช่อง User ID ใส่รหัสสำหรับถ่ายเอกสารของแต่ละฝ่ายลงไป จากนั้นกด OK แล้วกด Apply

Accounti	ing	?	×
0000	Accounting System: Standard Accounting or Auditron	~	
	Account Mode:	7	
	User Prompt:		
	User ID and Account ID	/	
	O Prompt User for Entry when Submitting J	ob	
	✓ Display Last Entered User Details ✓ Mask User ID (***)		
	Mask Account ID (***)		
	Always Use Default User Details Specify Job Owner Name:		
	Enter owner name 🗸 🗸		
	User ID:	Passcode:	
	Account ID:		
	Billing ID:	Passcode:	
0	K Cancel Defaults	Hel	p

*ข้อควรระวัง หลังจากตั้งค่าทุกอย่างเสร็จแล้ว ให้ทดลองสั่งปริ้นแล้วเข้ามาตรวจสอบค่า User ID ที่หน้า Accounting อีกครั้ง เพราะมีโอกาสที่ค่าที่เราตั้งค่าเอาไว้จะหายไปเมื่อสั่งปริ้นครั้งแรก ควรปริ้นตรวจสอบทุกครั้งเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำซ้อน